[特　　色]

- 電池組就具有過充過放保護系統，
  有效提高電池使用壽命，安全可靠。
- 內部電池採用 18650 或 26650 設計，
  兼具安全性及高容量的特性。



[應　　用] CB、IM、IAQS、SD、Skynet、WQS

[選　　配] BAT-代碼 1-代碼 2

代碼1	電壓	代碼2	電池容量
37	3.7V	C1800	1,800mAh (SD、7600 & SMS4G簡訊板)
		C10K	10,000mAh(10Ah) (Skynet 第一代)
		C15K	15,000mAh(15Ah) (Skynet 第二代)
		C50K	50,000mAh (50 Ah)
		C100K	100,000mAh (100 Ah)

代碼1	電壓	代碼2	電池容量
74	7.4V	C2500	2,500mAh (CB)
		C2900	2,900mAh (IAQS)
		C10K	10,000mAh(10 Ah)
		C50K	50,000mAh(50 Ah) (IM)
		C170K	170,000mAh(170Ah)

代碼1	電壓	代碼2	電池容量
120	12V	C2000	2,000mAh (移動式水質用) 含3款線材

[電池規格]

型　　號	BAT-37-C1800	BAT-37-C10K	BAT-37-C15K	BAT-37-C50K	BAT-37-C100K
電　　壓	3.7V				
容　　量	1,800mAh	10,000mAh (10 Ah)	15,000mAh (15 Ah)	50,000mAh (50 Ah)	100,000mAh (100 Ah)
產品尺寸(mm)	52x35x11	38x38x69	40x57x70	40x70x190	40x180x140
圖　　片					

型　　號	BAT-74-C2500	BAT-74-C2900	BAT-74-C10K	BAT-74-C50K
電　　壓	7.4V			
容　　量	2,500mAh	2,900mAh	10,000mAh (10 Ah)	50,000mAh (50 Ah)
產品尺寸(mm)	37.5 x70.3 x20	93 x 28 x 17	20 x70 x146	40 x140 x190
圖　　片				

型　　號	BAT-74-C170K
電　　壓	7.4V
容　　量	170,000mAh
產品尺寸(mm)	110x348x70
圖　　片	

※充電器(可另外加購)：

品　　名	3.7V 鋰電池充電器 (Skynet 電池充電器)		7.4V 鋰電池充電器	
型　　號	CH37		CH74	
圖　　片				
充電說明	充電中	紅燈	充電中	紅燈
	充滿	綠燈	充滿	綠燈

※移動式水質用

型　　號	BAT-120-C2000
電　　壓	12V
容　　量	2,000mAh
產品尺寸(mm)	100*62*24
圖　　片	

※移動式水質電池組線材

型 號	JACK-4Pin	JACK-6Pin	JACK-WAGO
名 稱	鋰電池 to Sensor接頭(4pin)	鋰電池 to WQS水質接頭(6pin)	鋰電池 to WAGO快速接頭
圖 片			